

PROGETTO LUCI: COMANDI VIA RADIO

Sistema di comando a distanza via radio per lampadari, piantane, abat-jour, plafoniere, tende, tapparelle, ventilatori, ecc.

Consente di aggiungere interruttori o punti luce e di ristrutturare qualsiasi impianto elettrico, anche molto vecchio, senza rompere i muri. Non richiede collegamenti via filo tra interruttore e lampada, e si adatta alle principali placche in commercio in Italia. Si compone di un trasmettitore e un ricevitore entrambi disponibili in più versioni.

Il segnale codificato emesso dal trasmettitore si diffonde a 360° pertanto non deve essere direzionato verso il ricevitore. Il segnale è in grado di oltrepassare ostacoli come porte, pareti e mobili.

È possibile quindi incassare il trasmettitore a muro e nascondere il ricevitore all'interno di scatole di derivazione, controsoffitti, pavimenti sopraelevati e coppe di lampadari.

TRASMETTITORI VIA RADIO A SFIORAMENTO

IL/35

SR 16.35

- Trasmettitore **"a sfioramento"** bicanale a 230Vca. Basta sfiorarlo per inviare un comando a distanza
- Installazione fissa a muro compatibile con placche tipo Ave, bTicino Living, Vimar Idea
- Bicanale, comanda fino a due apparecchi diversi es: lampadario e piantana, tende e lampadario...
- 2 Modalità di installazione:
 - sporgente: senza rompere il muro e senza scatola 503
 - a incasso: come normale interruttore con scatola 503
- Raggio di azione: 15-20m
- Segnale radio codificato unico e irripetibile

DATI TECNICI

Alimentazione: 230Vca $\pm 10\%$ 50/60Hz

Frequenza: 433,92MHz

Canali: 2

Protezione: IP30

Temperatura di funzionamento: $-10^{\circ} \div +60^{\circ}\text{C}$

Temperatura di stoccaggio: $-20^{\circ} \div +70^{\circ}\text{C}$

Dimensioni BxAxP: 74x35x20 mm

Peso: 45g



IL/42

SR 16.42

- Trasmettitore **"a sfioramento"** bicanale a 3Vcc -da batteria-. Basta sfiorarlo per inviare un comando a distanza
- Installazione fissa a muro compatibile con placche tipo Ave, bTicino Living, Vimar Idea
- Non richiede collegamento alla rete
- Bicanale, comanda fino a due apparecchi diversi es: lampadario e piantana, tende e lampadario...
- 2 LED per invio comando e batteria in esaurimento
- 2 Modalità di installazione:
 - sporgente: senza rompere il muro e senza scatola 503
 - a incasso come normale interruttore con scatola 503
- Raggio di azione: 15-20m
- Segnale radio codificato unico e irripetibile
- Batteria facilmente sostituibile dall'esterno

DATI TECNICI

Alimentazione: batteria 3V al LITIO LiMnO₂, tipo CR2

Frequenza: 433,92MHz

Canali: 2

Protezione: IP30

Temperatura di funzionamento: $+5^{\circ} \div +40^{\circ}\text{C}$

Temperatura di stoccaggio: $0^{\circ} \div +60^{\circ}\text{C}$

Dimensioni BxAxP: 74x35x20 mm

Peso: 45g -Batteria esclusa-

